

# GreenBonO – popis implementovaného protokolu ModBus

## Parametry fyzické vrstvy : 9600,8,N,1 (napevno, nelze změnit)

Regulátor GreenBonO podporuje pouze nejnútnejší funkce, potřebné pro výměnu dat v módu RTU (v binárním tvaru):

- Funkce č. 3 - čtení bloku parametrů (typu R/W)
- Funkce č. 4 - čtení bloku vstupních registrů (Read only)
- Funkce č.16 - zápis bloku parametrů (typu R/W)

## Náhled do funkční komunikace:

PC program GreenBonO\_HMI.exe umožňuje nastavit v první záložce svého grafického rozhraní možnost ukládání komunikace do souboru „packets.txt“ . Pakety se tam ukládají v hexadecimálním tvaru.

## Přehled dostupných hodnot:

### Vstupní registry (pouze pro čtení) čtení funkcí 4 protokolu ModBus (90 bytů)

adresa	jméno	velikost	význam
0	LastI1	byte 2	surová vteřinová hodnota proudu I1 (bez měrné jednotky)
2	LastI2	byte 2	surová vteřinová hodnota proudu I2 (bez měrné jednotky)
4	LastI3	byte 2	surová vteřinová hodnota proudu I3 (bez měrné jednotky)
6	LastU1	byte 2	surová vteřinová hodnota Napětí U1 (bez měrné jednotky)
8	LastValidI1	byte 2	kalibrovaná vteřinová hodnota proudu I1 [deciAmpéry]
10	LastValidI2	byte 2	kalibrovaná vteřinová hodnota proudu I2 [deciAmpéry]
12	LastValidI3	byte 2	kalibrovaná vteřinová hodnota proudu I3 [deciAmpéry]
14	LastValidI	byte 2	suma předchozích 3 hodnot
16	LastValidU1	byte 2	kalibrovaná vteřinová hodnota Napětí U1
;--- první regulátor PI (pro všechno, nebo L1 ve verzi 3PI)			
18	OutputPI	byte 1	výstup PI regulátoru - pro řízení PSW a SolidStateRelay
	SamplesCnt	byte 1	počet sejmutých vzorků v poslední periodě síťové sinusovky (48)
20	PropL	byte 1	dolní byte okamžité hodnoty proporcionální složky regulátoru
	PropH	byte 1	horní byte -"-
22	PI_SumaL	byte 1	dolní byte okamžité hodnoty integrační složky regulátoru
	PI_SumaH	byte 1	horní byte -"-
24	CircData	byte 2	data pro rozšiřující moduly - zde k monitorování PC programem
26	I_SSR	byte 2	proud sepnutým(i) SSR naměřený v režimu hlídání proudových skoků
28	I_NextRelais	byte 2	proud následující neřízené zátěže
30	I_OneSec_SSR_On	byte 2	celkový proud při SSR=On
32	I_OneSec_SSR_Off	byte 2	celkový proud při SSR=Off
34	I_OneSec_BeforDec	byte 2	celkový proud v 2.sekundě saturace regulátoru v nule (před dekrementací kaskády)
;---regulátor pro L2 (pro verzi 3PI; význam proměnných je shodný s prvním regulátorem)-----			
36	OutputPI_L2:	byte 2	dolní byte (horní je rezerva)

# GreenBonO – popis implementovaného protokolu ModBus

38	PropL_L2	byte 1	
	PropH_L2	byte 1	
40	PI_SumaL_L2	byte 1	
	PI_SumaH_L2	byte 1	
42	I_SSR_L2	byte 2	proud sepnutým(i) SSR
44	I_NextRelais_L2	byte 2	proud následující neřízené zátěže
46	I_OneSec_SSR_On_L2	byte 2	celkový proud při SSR=On
48	I_OneSec_SSR_Off_L2	byte 2	celkový proud při SSR=Off
50	I_OneSec_BeforDec_L2	byte 2	celkový proud v 2.sekundě saturace regulátoru v nule (před dekrementací kaskády)
;---regulátor pro L3 -----			
52	OutputPI_L3	byte 2	dolní byte (horní je rezerva)
54	PropL_L3	byte 1	
	PropH_L3	byte 1	
56	PI_SumaL_L3	byte 1	
	PI_SumaH_L3	byte 1	
58	I_SSR_L3	byte 2	proud sepnutým(i) SSR
60	I_NextRelais_L3	byte 2	proud následující neřízené zátěže
62	I_OneSec_SSR_On_L3	byte 2	celkový proud při SSR=On
64	I_OneSec_SSR_Off_L3	byte 2	celkový proud při SSR=Off
66	I_OneSec_BeforDec_L3	byte 2	celkový proud v 2.sekundě saturace regulátoru v nule (před dekrementací kaskády)
68	ModBusF4Ram	byte 22	*** rezerva

## Parametry (holding registers) - čtení funkcí 3, zápis funkcí 16 protokolu ModBus

adresa	jméno	velikost	význam
Pole v paměti RAM (20 bytů ; adresace 0..19)			
0	T_sec	byte 1	reálný čas - sekundy
(1)	T_min	byte 1	
2	T_hod	byte 1	
(3)	Dt_DayOnWeek	byte 1	
4	TimelsSet	byte 1	0x55 znamená, že je v Greenbonu nastaven reálný čas - při výpadku se smaže
(5)	Time8563Cfg	byte 1	
			bit b0: NoCard - není karta s reálnými hodinami
			bit b1: CardWSuccess
			bit b2: CardRSuccess příznak úspěšného načtení dat z karty reálného času
6	Dt_Day	byte 1	
	Dt_Month	byte 1	
8	Dt_Year	byte 2	
10	RelaisStatus	byte 2	stav relé GreenBona
12	TimeCorrCnt	byte 2	čítač sekund od poslední časové korekce
14	ExternControlFlags	byte 2	Flagy pro ovládání GreenBona externími povely b15: H=zapni vše, B14: H= vypnivše; (b15:L & B14:L)=reguluj ostatní bity jsou nevyužity
16	ExtendActionLevel	byte 2	k odeslání do rozšiřujícího modulu: dolní byte - akční hladina pro rozšiřující moduly (6 bitů:počet sepnutých relé v ext. modulech, nejvyšší bit:NTarif; L=true ) horní byte - kopie výstupu PI regulátoru - pro řízení PSW a SolidStateRelay
18	ModBusF3Ram:		.byte 2 ; rezerva (další rezerva za blokem pro bootloader)

# GreenBonO – popis implementovaného protokolu ModBus

Holding registers; Pole v paměti Eeprom			
20	EEConfigWordL	byte 1	
			význam bitů - jsou aktivní v L (protože vymazaná EEprom má byty 0xFF)
			bit b0: Ext_TA_L LSB (L= externí proudové transformátory)
			bit b1: Phases3 (L= třífázové měření proudu)
			význam kombinací předchozích dvou bitů:
			b1 b0
			L, L -> 3f měření (externí) i 3f regulace
			H, L -> 1f měření i zobrazení(jedno externí trafo), regulace jen fáze L1
			L, H -> 3f externí měření a zobrazení, regulace jen fáze L1 (nově 25.8.2012)
			H, H -> jednofázové interní měření i zobrazení, regulace jen fáze L1
			(L= konfigurace proudových snímačů pomocí PC byla provedena- použít jen v PC konfig.programu)
			(L= relé K5 bude použito jako 5.stupeň kaskády; jinak je samostatně řízeno pouze pomocí NT a SH1)
			(L= regulátor hlídá proudové skoky, omezí cyklování relé při nedostatečné velikosti řízené zátěže)
			(L= V době NT má přednost tvrdé sepnutí spotřebičů před pouhou spotřebou přebytků)
			bit b6: CascadeSSR
	EEConfigWordH:	byte 1	bitová negace bytu L - pro kontrolu integrity EEprom
22	KK_U1	byte 2	kalibrační konstanta pro U1
24	KK_I1	byte 2	kalibrační konstanta pro I1
26	KK_I2	byte 2	kalibrační konstanta pro I2
28	KK_I3	byte 2	kalibrační konstanta pro I3
30	EE_PIParams	byte 2	parametry PI regulátoru(ů) Lbyte=kProp, Hbyte=KIntgr
32	EE_PIZadana	byte 2	žádaná hodnota PI regulátoru (využit jen dolní byte (se znaménkem)- v element.jednotkách D/A převodníku- rozsah volby -15...31)
34	EEfwVersion	byte 2	verze firmwaru 00.000
36	SH1StartTime0	byte 2	minuty a hodiny sepnutí Spín.hodin1 - 1.interval
38	SH1StopTime0	byte 2	minuty a hodiny vypnutí Spín.hodin1 - 1.interval
40	SH1StartTime1	byte 2	minuty a hodiny sepnutí Spín.hodin1 - 2.interval
42	SH1StopTime1	byte 2	minuty a hodiny vypnutí Spín.hodin1 - 2.interval
44	NTStartTime0	byte 2	minuty a hodiny sepnutí NT - 1.interval (orientační zobrazení intervalu NT ve spínacích hodinách)
46	NTStopTime0	byte 2	minuty a hodiny vypnutí NT - 1.interval
48	NTStartTime1	byte 2	minuty a hodiny sepnutí NT - 2.interval
50	NTStopTime1	byte 2	minuty a hodiny vypnutí NT - 2.interval
52	SH2StartTime0	byte 2	minuty a hodiny sepnutí Spín.hodin2 - 1.interval
54	SH2StopTime0	byte 2	minuty a hodiny vypnutí Spín.hodin2 - 1.interval
56	SH2StartTime1	byte 2	minuty a hodiny sepnutí Spín.hodin2 - 2.interval
58	SH2StopTime1	byte 2	minuty a hodiny vypnutí Spín.hodin2 - 2.interval
60	RelaisEnable	byte 2	dolní byte: maska povolení funkce jednotlivých relé, význam bitů dol.byte: b0=K1En, b1=K2En, b2=K3En, b3=K4En, b4=K5En, b5=SSREn, b6=NTBypass, b7=SSRSlowly
			význam bitů hr.byte: ;horní byte: vazba relé na spínací hodiny T2 (H=true)
			b0=SH2_K1_En, b1=SH2_K2_En, b2=SH2_K3_En, b3=SH2_K4_En, b4(rezerva), b5=SH2_SSR_En, b6=SH2_SSR2_En, b7=SH2_SSR3_En
62	MbAddress	byte 4	dolní byte: adresa stanice protokolu Modbus (po restartu načtena do Ram, tam platí!)
			druhý byte: skupinová adresa (240..254)
			třetí byte: skupinová adresa podřízené skupiny (na ní přístroj posílá hromadný datový paket)

# GreenBonO – popis implementovaného protokolu ModBus

66	ExtendActLimit	byte 2	suma relé obsažených v rozšiřujících modulech
68	ExtModulOrder	byte 2	akční pořadí rozšiřujícího modulu (jedná-li se o rozšiř.modul) jinak 0
70	EEBootLVersion	byte 1	dolní byte wordu - verze bootladeru (jen pro čtení) (první bootloader byl bez této proměnné, verze 1 je po rozšíření o příjem oběžníků (adr 0 je pro všechny)
(71)	EETypeSeriesID	byte 1	horní byte wordu - identifikace typové řady přístroje (255- greenbono do verze 2.003, 1- GreenBono vyšší verze, 2 rozšiřující modul, 3-tříregulátorová verze)
72	EERelaisTOutOff	byte 1	čekací prodleva vypnutí relé při saturaci regulátoru v nule
(73)	EERelaisTOutOn	byte 1	čekací prodleva sepnutí relé při saturaci regulátoru ve 100%
74	EEReserve	byte 182	rezerva
RAM (256 bytů) (adresace ModBus 0x100 ..0x1ff) ; pro bootloader apod.			
256	PageAVR	byte 128	jedna stránka FLASH příjem nebo odeslání
384	PageStartAdr	byte 2	adresa stránky FLASH
386	BootLoadFlag	byte 1	B =požadavek na bootload,"R "=reset, 0=běžný režim
(387)	BootLoadStatus	byte 1	P= vypal stránku, "p "=stránka vypálena, "e "=error
388	ModBusF3RamField	byte 124	*** rezerva

**Pozn.:**

*Některé programy ( např. Chipkin Modbus Scanner) používají k odečítání hodnot datový model (viz. str.8 popisu aplikačního protokolu), při němž se nezadává adresa (od nuly) ale pořadí proměnné (od jedné do n) .*

*Takový program pak určí adresu odečtením jedničky od pořadí proměnné a výslednou hodnotu použije v paketu protokolu.*

*Tabulky v tomto dokumentu ale obsahují „PDU adresy“ (viz. opět str.8 popisu aplikačního protokolu), které jsou rovnou použity v paketech. Při použití Chipkina je proto nutno zadat pořadové číslo (=adresa+1), abyste vyčetli požadovanou adresu. Př.: chci vyčíst Chipkinem proud I1, který je na adrese 8. Do Chipkina musím zadat 9.*